

eII.FITSALL／照明機材リスト

2025/6.

機材	機種名	数量	備考
調光卓	AVOLITES Quartz with MobileWing	1	Titan Ver16
	マルチタッチモニター	1	23.8インチ
調光ユニット	20A × 12CH	6	T型
主幹	1φ3w 150A	2	フルライトは禁止とさせて頂いております
パーライト	500W N	47	
	500W M	42	
	PAR56 500W M	14	
2灯ミニブル	300W	4	
ソースフォー	500W	4	
フレネル	500W DF	10	
	1KW	4	
T-1	500W	5	1台はCL固定
LED	EK PRO Chroma Pro Q12	15	RGBW 125W /6ch仕様/ 移動しての使用は不可
LED パーライト	e-lite 64J1K Tungsten(3.000k)	3	Dimmer 1ch仕様/90W/手動ズーム11° ~35° 移動しての使用は不可
ストロボ	1200W DMX	2	channel 1:SPEED /channel 2:DIMMER
スモークマシーン	Antari F-1 FAZER	1	有料機材 5,000円(税別)/1日
予備機材	パーライト 500W N(long)	4	ElectricLadyLandと共通機材
	パーライト 500W M(short)	4	
	フレネル 500W DF	3	
	2灯ミニブル 500W	6	
	2灯ミニブル 300W	2	
	T-1 500W	2	
	三脚スタンド	3	
	平置ベース	8	

※新規購入・故障・破損等により、機材の仕様・数量に変更がある場合がありますので、
照明担当者 までご確認ください。TEL 052-201-5004 /FAX 052-203-4554 e-mail:light@ell.co.jp

LED PAR RGBW
EK PRO Chroma Pro Q12

■ 12 x QUAD LED
(8.4W RGBW)

DMX Channel 6ch Mode

Channel	Attribute	DMX Value
1	Dimmer	0 - 100%
2	Red	0 - 100%
3	Green	0 - 100%
4	Blue	0 - 100%
5	White	0 - 100%
6	Strobe	0 - 100%
消費電力	125W	Fixture Patch for Avolites Titan <u>EK Lights</u> ↓ <u>Chroma Pro Q12</u> ↓ <u>6 DMX</u>
ビームアングル	レンズ 10 度 フィールドアングル 19 度	
サイズ	304x321x177 mm	
重量	5.4kg	

DMX STROBE

■ LAMP STROBE

DMX Channel 2ch

Channel	Attribute	DMX Value
1	Speed	0 - 100% (94%以上はcut outしない)
2	Dimmer	0 - 100%
消費電力	1200W	Fixture Patch for Avolites Titan GENI or Generic ↓ ↓ FL2000D STROBE ↓ ↓ 2 DMX Strobe + Dimmer
サイズ	304x125x220mm	
重量	2.5kg	