

# ell.SIZE／照明機材リスト

2024/6.

機材	機種名	数量	備考
調光卓	AVOLITES TitanMobile with MobileWing	1	Titan Ver12.1
調光ユニット	20A × 12CH	3	T型
主幹	1φ3w 75A	3	フルライトは禁止とさせて頂いております
パーライト	PAR56 300W M	52	
	PAR56 500W M	8	
LED パーライト	e-lite 64J1K Tungsten(3.000k)	3	Dimmer 1ch仕様/90W/手動ズーム11° ~35°
2灯ミニブル	300W	2	
フレネル	500W DF	2	
T-1	500W	8	
ソースフォー	500W	2	
LED RGBW	EK PRO Chroma Pro Q12	4	125W/6ch仕様/移動しての使用は不可
	SOLAR2/ETZ	6	143W /10ch仕様/移動しての使用は不可
	P-1810	3	180W /8ch仕様/移動しての使用は不可
ストロボ	1200W DMX	2	
スモークマシーン	Antari F-1 FAZER	1	有料機材 5,000円(税別)/1日

※新規購入・故障・破損等により、機材の仕様・数量に変更がある場合がありますので、  
照明担当者 までご確認ください。TEL 052-201-5004 /FAX 052-203-4554 e-mail:light@ell.co.jp

LED PAR RGBW EK PRO Chroma Pro Q12		
DMX Channel 8ch Mode		
Channel	Attribute	DMX Value
1	Dimmer	0 - 100%
2	Red	0 - 100%
3	Green	0 - 100%
4	Blue	0 - 100%
5	White	0 - 100%
6	Strobe	0 - 100%
消費電力	125W	Fixture Patch for Avolites Titan EK Lights ↓ Chroma Pro Q12 ↓ 6 DMX
ビームアングル	レンズ 10°	
サイズ	304x321x177 mm	
重量	5.4kg	

LED PAR RGBW Silverstar SOLAR2/ETZ		
DMX Channel 10ch Mode Tour		
Channel	Attribute	DMX Value
1	Dimmer	0 - 100%
2	Red	0 - 100%
3	Green	0 - 100%
4	Blue	0 - 100%
5	White	0 - 100%
6	Color Macro	
7	Strobe	0 - 100%
8	Auto	
9	Auto speed	
10	Dimmer Curve	
消費電力	143W	Fixture Patch for Avolites Titan Silverstar ↓ SOLAR2/ETZ ↓ 10 DMX
ビームアングル	16°	
サイズ	238 x 215 x 309 mm	
重量	5.7kg	

LED PAR RGBW P-1810		
DMX Channel 8ch Mode		
Channel	Attribute	DMX Value
1	Dimmer	0 - 100%
2	Strobe	0 - 100%
3	Color Macro	
4	Macro speed	slow to fast
5	Red	0 - 100%
6	Green	0 - 100%
7	Blue	0 - 100%
8	White	0 - 100%
消費電力	180W	Fixture Patch for Avolites Titan Unknown ↓ RGBW LED Par ↓ 8 DMX,8bit
ビームアングル	10°	
サイズ	L240 x W240 x H260 mm	
重量	7.5kg	